Repræsentation af tal

DM573

Rolf Fagerberg

Mål

Målet for disse slides er at beskrive, hvordan tal repræsenteres som bitmønstre i computere.

Dette emne er et uddrag af kurset *DM548 Computerarkitektur og systemprogrammering* (3. semester).

Bitmønstre

Information = valg mellem forskellig muligheder.

Simpleste situation: valg mellem to muligheder. Kald dem 0 og 1. Denne valgmulighed kaldes en bit.

Relevante for computere fordi to-delte valg er nemmest at repræsentere rent fysisk (1 = strøm, 0 = ikke strøm).

Større samling information: brug flere bits:

$$\boxed{01101011}0001100101011011\ldots$$

F.eks. 8 bits (= 1 byte): valg mellem $2^8 = 256$ muligheder.

Bitmønstre

Bitmønstre skal *fortolkes* for at have en betydning.

$$01101011 = ?$$

Der er brug for et system, som angiver, hvilke betydninger der vælges mellem af de forskellige bitmønstre.

Der er lavet sådanne systemer for f.eks.:

- Tal (heltal, kommatal)
- Bogstaver
- Computerinstruktion (program)
- Pixels (billedfil)
- Amplitude (lydfil)
- $\vdots$

Fokus her: heltal og kommatal.

Talsystemer

Tital-systemet:

$$\begin{aligned} 4532 &= 4 \cdot 1000 + 5 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 1 \\ &= 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

Grundtal: 10
Cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (fordi $10 \cdot 10^i = 10^{i+1}$)

Syvtal-systemet:

$$\begin{aligned} 4532_7 &= 4 \cdot 7^3 + 5 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 \\ &= 4 \cdot 343 + 5 \cdot 49 + 3 \cdot 7 + 2 \cdot 1 \\ &= 1640 \end{aligned}$$

Grundtal: 7
Cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (fordi $7 \cdot 7^i = 7^{i+1}$)

Total-systemet

$$
\begin{aligned}
1011_2 &= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\
&= 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\
&= 11
\end{aligned}
$$

Grundtal: 2
Cifre: 0, 1 (fordi $2 \cdot 2^i = 2^{i+1}$)

Relevante for computere fordi to-delte valg er nemmest at repræsentere rent fysisk (1 = strøm, 0 = ikke strøm).

Total-systemet kaldes også det *binære talsystem*.

Det giver en naturlig fortolkning af bitmønstre som ikke-negative hele tal.

Hexadecimalt talsystem

Også brugt i datalogi er 16-tal-systemet:

$$\begin{aligned} 4A3F_{16} &= 4 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 \\ &= 4 \cdot 4096 + 10 \cdot 256 + 3 \cdot 16 + 15 \cdot 1 \\ &= 19007 \end{aligned}$$

Grundtal: 16

Cifre: 0, 1, 2, 3, . . . , 9, A (=10), B (=11), . . . , F (=15)

(fordi $16 \cdot 16^i = 16^{i+1}$)

Hexadecimal notation

16-tals systemet kan også bruges som en simpel/kort måde at beskrive bitstrenge. Gruppér bits i grupper af 4 (dvs. 16 forskellige muligheder):

$$\boxed{0110}\boxed{1010}\boxed{1110}01\ldots$$

Brug de 16 cifre til at beskrive disse muligheder:

0111	7	1111	F
0110	6	1110	E
0101	5	1101	D
0100	4	1100	C
0011	3	1011	B
0010	2	1010	A
0001	1	1001	9
0000	0	1000	8

$$\boxed{0110}\boxed{1010}\boxed{1110}01\ldots = \texttt{6AE}\ldots$$

Addition

Addition fungerer ens i alle talsystemer, blot med grundtal udskiftet.

Tital-systemet:

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1\,1\,1\,} \\ 5432 \\ +96781 \\ \hline = 102213 \end{array}$$

Total-systemet:

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1\,1\,} \\ 1110_2 \\ +11100_2 \\ \hline = 101010_2 \end{array}$$

Subtraktion, multiplikation, division fungerer også ens. F.eks.

$$1010_2 \cdot 1110_2 = 10001100_2 \qquad (\text{Check: } 10 \cdot 14 = 140)$$
$$1101011_2 : 101_2 = 10101_2, \text{ rest } 10_2 \qquad (\text{Check: } 107 : 5 = 21, \text{ rest } 2)$$

Konvertering mellem talsystemer

Fra andre grundtal: brug definitionen af talsystemer.

$$
\begin{aligned}
1011_2 &= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\
&= 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\
&= 11
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
4532_7 &= 4 \cdot 7^3 + 5 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 \\
&= 4 \cdot 343 + 5 \cdot 49 + 3 \cdot 7 + 2 \cdot 1 \\
&= 1640
\end{aligned}
$$

Til andre grundtal: brug gentagen heltalsdivision. Husk hvordan heltalsdivision fungerer:

Heltalsdivision	Kvotient	Rest	Som ligning
$31:7$	4	3	$31 = 7 \cdot 4 + 3$
$25:2$	12	1	$25 = 2 \cdot 12 + 1$

Detaljer for grundtal to: næste side.

Konvertering til binært talsystem

Følgende algoritme finder cifrene *fra højre til venstre* i den binære representation af et positivt heltal N:

$X = N$
While $X > 0$
  Næste ciffer = rest ved heltalsdivision $X : 2$
  X = kvotient ved heltalsdivision $X : 2$

Eksempel: $N = 25$:

Heltalsdivision	Kvotient	Rest
$25 : 2$	12	1
$12 : 2$	6	0
$6 : 2$	3	0
$3 : 2$	1	1
$1 : 2$	0	1

$25 = 11001_2$

Hvorfor virker det?

Heltalsdivision	Kvotient	Rest
$25:2$	12	1
$12:2$	6	0
$6:2$	3	0
$3:2$	1	1
$1:2$	0	1

$$25 = 11001_2$$

$$\begin{aligned}
25 &= 2 \cdot 12 + 1 \\
&= 2(2 \cdot 6 + 0) + 1 \\
&= 2(2(2 \cdot 3 + 0) + 0) + 1 \\
&= 2(2(2(2 \cdot 1 + 1) + 0) + 0) + 1 \\
&= 2(2(2(2(2 \cdot 0 + 1) + 1) + 0) + 0) + 1 \\
&= 2^5 \cdot 0 + 2^4 \cdot 1 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 0 + 2^1 \cdot 0 + 2^0 \cdot 1
\end{aligned}$$

Bemærk at sidste division altid er $1:2$ (med kvotient 0 og rest 1). Fordi X bliver 1 på et tidspunkt, da man ved en heltalsdivision med 2 hele tiden gør X mindre, men ikke kan komme fra heltal ≥ 2 til heltal ≤ 0.

Repræsentationer af alle heltal

Talrepræsentationer bruger (næsten altid) et fast antal bits (så operationer kan implementeres effektivt).

$$\boxed{k \text{ bits} = 2^k \text{ forskellige bitmønstre}}$$

Positive heltal: det binære talsystem giver en naturlig repræsentation.

$k = 4$:

0111	7	1111	15
0110	6	1110	14
0101	5	1101	13
0100	4	1100	12
0011	3	1011	11
0010	2	1010	10
0001	1	1001	9
0000	0	1000	8

Hvordan skal disse 2^k bitmønstre fordeles, hvis vi både vil repræsentere negative og positive heltal?

Two's complement

En mulig repræsentation af både negative og positive heltal er følgende:

$k = 4$:

0111	7	1111	-1
0110	6	1110	-2
0101	5	1101	-3
0100	4	1100	-4
0011	3	1011	-5
0010	2	1010	-6
0001	1	1001	-7
0000	0	1000	-8

Dette kaldes "two's complement" (af grunde, som ikke er relevante her).

Det kan også beskrives som at højeste ciffer tæller $-(2^{k-1})$ i stedet for 2^{k-1}:

$$\begin{aligned} 1101_2 &= 1 \cdot (-(2^3)) + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 1 \cdot (-8) + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ &= -3 \end{aligned}$$

Two's complement

Repræsentationen two's complement har mange gode egenskaber og vælges ofte.

- Fortegn kan ses af første bit.
- Simpel metode til at skifte fortegn findes:

  > Kopier bits fra højre til venstre, til og med første 1-bit.
  > Resten af bits inverteres.

  (Eksempel: $6 = 0110 \rightarrow 1010 = -6$)

- Den almindelige metode til addition virker også for negative tal. Ingen ekstra logiske kredsløb for disse (sparer transistorer på CPU).
- Subtraktion kan laves ved at vende fortegn og addere. Ingen logiske kredsløb for subtraktion (sparer transistorer på CPU).

I Java er f.eks. typen `int` heltal i two's complement ($k = 32$). I Python er dette også grundtypen for heltal.

Repræsentationer af kommatal

Talrepræsentationer bruger (næsten altid) et fast antal bits.

$$\boxed{k \text{ bits} = 2^k \text{ forskellige bitmønstre}}$$

Hvordan bruge k bits til at beskrive kommatal?

Fra tital-systemet kendes

- Fast decimalpunkt (45.32)
- Flydende decimalpunkt ($-4.56 \cdot 10^{-6}$)

Disse kan nemt gentages i total-systemet (grundtal 2). Se næste sider.

I computere bruges oftest flydende decimalpunkt (med grundtal 2). For at forstå disse skal man forstå fast decimalpunkt (med grundtal 2) først.

I Java er typerne `float` ($k = 32$) og `double` ($k = 64$) kommatal i flydende decimalpunkt. I Python er typen `Float` det samme ($k = 64$).

Fast decimalpunkt

Tital-systemet:

$$\begin{aligned} 45.32 &= 4 \cdot 10 + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 1/10 + 2 \cdot 1/100 \\ &= 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} \end{aligned}$$

Det binære talsystem:

$$\begin{aligned} 10110.111_2 &= 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 \\ &\quad + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\ &= 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \\ &\quad + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1/2 + 1 \cdot 1/4 + 1 \cdot 1/8 \\ &= 22\tfrac{7}{8} \\ &= 22.875 \end{aligned}$$

Flydende decimalpunkt

Tital-systemet: få kommaet til at stå efter første ciffer $\neq 0$.

$2340000.0 = 2.34 \cdot 10^6$ $0.000456 = 4.56 \cdot 10^{-4}$ $-0.0987 = -9.87 \cdot 10^{-2}$

Fortegn:	plus	Fortegn:	plus	Fortegn:	minus
Eksponent:	6	Eksponent:	-4	Eksponent:	-2
Mantisse:	2.34	Mantisse:	4.56	Mantisse:	9.87

Total-systemet: få kommaet til at stå efter første ciffer $\neq 0$ (er altid 1).

$101100.0_2 = 1.011_2 \cdot 2^5$ $-0.01101_2 = -1.101_2 \cdot 2^{-2}$

Der afsættes et fast antal bits til hver af: fortegn, eksponent, mantisse. For $k = 8$ kan vi f.eks. vælge: 1, 3 og 4 bits. Eksponent kan være positiv eller negativ, vi bruger two's complement til den. Mantisse fyldes om nødvendigt op med 0'er til højre. For -0.01101_2 fås:

Fortegn:	1	(1 for negativt tal, 0 for positivt)
Eksponent:	110	(-2 i two's complement (3 bits))
Mantisse bits:	(1.)1010	(første bit skrives ikke, da den altid er 1)

Så -0.01101_2 repræsenteres som $\boxed{1}\boxed{110}\boxed{1010}$.

Begrænsninger

Heltal og kommatal er uendelige talmængder. Hvis der afsættes et fast antal (k) bits fås et endeligt antal (2^k) forskellige bitmønstre.

Ikke alle tal kan repræsenteres!

Viser sig f.eks. ved

- Overflow
  - maxInt + maxInt = ?
- Rounding errors
  - Stort tal x + meget lille tal y = samme store tal x
  - $(x + y) + z \neq x + (y + z)$ hvis f.eks. $x + y$ ikke kan repræsenteres eksakt.

I praksis opleves sjældent problemer pga. et stort antal bits i talrepræsentationerne.

Alternativt findes programmeringsbiblioteker, der implementerer f.eks. vilkårligt store heltal (under brug af variabelt antal bits, samt tab af effektivitet).